



Ambrogio L15/L20

Vedligeholdelses-guide

Jævnlig Vedligeholdelse:

- Rens omkring klingen (fjern fastsiddende græs) Brug handsker
- **Rens kontaktflader på robotten og på ladestationen (Kontakt-spray og evt. fint sandpapir anbefales)** Hvis robotten oplader korrekt i laderen vil Robotten lyse konstant ORANGE i batterisymbolet og Ladestationen vil ændre sit lys til BLÅ (Laderen slukker kantledningen under opladning som den skal)
- Kontroller engang imellem at stikket mellem ladestation og transformator ikke har tegn på oxidering. Stikket holdes tørt.

Autoriseret Ambrogio Vinterservice:

Vi anbefaler at du lader et Autoriseret Ambrogio Service værksted udføre vinterservice på din robot. Dette vil forlænge levetiden på din robot og sikre at robotten er helt klar til næste sæson. Et Ambrogio serviceværksted kan desuden udføre eventuelle garanti-reparationer i garantiperioden. Find et Autoriseret Værksted ved hjælp af Ambrogio Remote Appen eller på <https://www.ambrogiorobot.com/da> Vælg Forhandlere og se på kortet hvor der ligger et værksted i nærheden af dig.

Et normalt Autoriseret Ambrogio Vinterservice indbefatter:

- Grundig rengøring af robotten
- Indvendig kontrol
- Kontrol af alle robotens funktioner
- Kontrol og (om nødvendigt) udskiftning af slidte dele og udskiftning eller slibning af kniv.
- Kontrol af batteri
- Vinteropladning
- Softwareopdatering

Hvis du ønsker at gøre det selv:

Ved sæsonslutning:

- Oplad batteriet helt (Kan gøres ved at slukke for AUTO og lade robotten stå i laderen i mindst 4 timer)
- Sluk robotten (Husk robotten skal oplades mindst én gang hver 5. måned!!)
- Rengør robot og ladestation grundigt. **HUSK!! Robotten er ikke 100 % vandtæt nedefra. Brug derfor ikke rindende vand eller højtryksrens!!** Brug i stedet en lille stiv børste og evt. en forstøver med et mildt rengøringsmiddel. Trykluft kan også bruges. Aftør kabinettet med en microfiberklud.
- Kontrollér mulige slidte dele eller beskadigede dele og vurder om de bør udskiftes. (f.eks. Klinge eller hjul) Hvis en udskiftning kræver åbning af robotten, skal det i garantiperioden udføres af et Ambrogio Værksted for at sikre den fortsatte garanti.
- Robotten har kulfrie motorer og der skal derfor ikke skiftes kul!
- Opbevar robotten på et tørt sted med en temperatur på ca. 10-20 grader C. En temperatur mellem 10-20 grader C begrænser batteriets selvafladning.
- Frakobl strømmen til ladestationen
- Dæk ladestationen til for at undgå at sne og andet skader laderen hen over vinteren.

Ved sæsonstart:

- Fjern afdækning af ladestation og rens ladekontakterne på laderen og robot med kontakt-spray og evt. fint sandpapir.
- Tilslut strømmen til ladestationen
- Forbind til robotten med din Ambrogio Remote App, efter lang stilstand kan robotten melde fejlen: DATE-error. Robotten har brug for at blive koblet sammen med appen for at modtage korrekt tid og dato til dens system.
- Opdater robotten. Bliv i nærheden af robotten under opdatering, besvar ikke telefonen hvis den ringer under en opdatering. Hvis noget går galt, prøv da igen.
- Prøv at lade robotten selv køre ind i laderen, ved at stille robotten nogle meter før ladestationen med snuden ind mod kantledningen og trykke HOME. Derved sikrer du dig at der ikke er noget ved ladestationen der skal justeres.
- Tænd for AUTO knappen hvis du ønsker at robotten skal arbejde automatisk efter dens program. Tryk på START.